


# FI-18095

## DD马达



主要参数	数值
电压 (VAC)	220
额定转矩 (Nm)	25.2
瞬时最大转矩 (Nm)	76
转矩参数 (Nm/Arms)	5.6
额定电流 (Arms)	4.5
瞬时最大电流 (Arms)	13.5
线电阻 (Ω)	1.5
线电感 (mH)	2.6
极对数 (2P)	16
反电势系数 (Vrims/rad/s)	4.6
额定输出功率 (W)	396.1
转子转动惯量 $10^{-4}$ kg.m <sup>2</sup>	67
额定转速 (rpm)	150
最高转速 (rpm)	300
定位精度 (arc_sec)	±20
重复精度 (arc_sec)	±1.5
编码器分辨率 (sin/cos)	11740
轴向负载 (N)	4000
径向负载 (N.m)	50
轴向偏摆 (mm)	≤0.005
径向偏摆 (mm)	≤0.005
重量 (kg)	9.1

### 规格图纸

